



RF A1

Lector de *control de accesos*

RF A1 es un lector de credenciales de proximidad para el control de accesos, capaz de responder a distintos requisitos de entornos.


EL LECTOR RFID DE DISEÑO PARA EL CONTROL DE ACCESOS

RF A1 puede conectarse como lector de terminal externo o a controller AxessTMC que admita el protocolo SPP. RF A1 está equipado con una unidad lectora de antena única RFID multiestándar de 125 kHz/ 13,56 MHz/ BLE.

Gracias a sus reducidas dimensiones y a su alto grado de protección, el RF A1 puede adaptarse a diversos modos de instalación, incluso en exteriores.

AXESS TMC

ZUCCHETTI



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Unidad lectora RFID multiestándar de antena única de 125 kHz/ 13,56 MHz/ BLE. La distancia de lectura se ve influenciada por el entorno.
- Protección IP55
- El terminal se suministra precableado con un cable multipolo de 3 m
- Interfaz de datos: RS485 con protocolo propietario SPP slave

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LECTURA	Multitecnología RF: RFID125KHz 64 bits solo lectura (compatible EM-H4102) - ISO 14443A/B, ISO 15693, Ultralight, Mifare Classic 1K y 4K, Desfire EV1/2/3, NFC - BLE (Bluetooth low energy)
INTERFAZ DE DATOS	RS485 con protocolo propietario SPP slave Se puede conectar a terminales y controladores como lector adicional. En los sistemas XAtlas, puede conectarse al puerto maestro RS485 de los FM o XPoints
CONTENEDOR	• Contenedor de ABS y Hesaglas
GRADO DE PROTECCIÓN	• IP55
DIMENSIONES	• h=140 mm, l=45 mm, p=23 mm
PESO	• aprox. 200 gr.
HUMEDAD RELATIVA	• Máx. 98 % en ausencia de condensación
OTRAS CARACTERÍSTICAS	• Señalización acústica modulada de lectura de la credencial • RS485 con protocolo SPP • LED de señalización multicolor para: línea-error de lectura-tránsito permitido-tránsito denegado • Distanciador para RFA1 con conector para el cable